

y コマンド (レジスタ直接書き込み)

[書式]

y<reg>,<data>[,<port>]

音源のレジスタに直接、値を書き込みます。

複数のレジスタに書き込む場合は z コマンド を使用してください。

OPM のパラメータを直接書き換える場合は、OPM 音色パラメータ直接設定が便利です。

<reg>

値を書き込むレジスタのアドレスを指定します。設定範囲は 0 ~ 255 です。

<data>

書き込む値です。設定範囲は 0 ~ 255 です。

<port>

0=PSG、1=OPM#1、2=OPM#2 です。省略時はトラック依存となります。

OPM トラックの場合

<port> 指定の省略時、トラック A ~ H 上では OPM#1、トラック I ~ P 上では OPM#2 が対象となります。

関連

z コマンド、OPM 音色パラメータ直接設定、数値表現について