@ コマンド（音色選択）

[書式]

@<inst>

使用する音色を選択します。

使用する音色はあらかじめ定義されている必要があります。定義されていない音色番号や音色名を指定した場合はコンパイル時エラーが発生します。

設定可能範囲は 0 〜 9999、または任意の音色名です。初期値はありません。

音色名を指定する際は、ダブルクォーテーションで括ってください。

OPM トラックの場合

このコマンドを使用すると、VOP コマンドによる指定は解除されます。

また、フェードアウト処理の最中にこのコマンドを実行すると、モジュレータの TL も反応します。 ご了承ください。

PSG トラックの場合

@P コマンドと同一の機能を持つコマンドです。

このコマンドを使用すると、s コマンドによる指定は解除されます。

関連

OPM 音色定義書式 , PSG 音色定義書式 , PSG エンベロープ定義書式 , VOP コマンド , FO コマンド , @P コマンド