

K コマンド (移調)

[書式]

K<num>

出力音程に補正を加え、移調します (Key shift)。

設定可能範囲は -128 ~ 127 で、初期値は 0 です。

移調した結果が o0c ~ o9b の範囲を超えると音程が狂います。必ず範囲内に収まる値を指定してください。

OPM トラックの場合

#DETUNE EXP ヘッダ指定時は、このコマンドは使用できません。

PSG トラックの場合

#DETUNE EXP ヘッダ指定時も、このコマンドは使用できます。

関連

#DETUNE EXP ヘッダ